

PMi 6500



Inverter der Pramac PMi-Serie: optimale Lösung für leisen Betrieb mit geringem Kraftstoffverbrauch und Spannungsstabilität; die Inverter von Pramac stabilisieren die Ausgangsspannung und versorgen alle Arten von Geräten mit Strom. Sie garantieren maximale Effizienz: Durch die Anpassung der Drehzahl an die erforderliche Last reduzieren unsere Inverter den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.

FUNKTIONEN

- Inverter-Technologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet konstante Leistung für mehrere Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Economy-Modus passt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau an, um einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und eine Geräuschreduzierung zu gewährleisten.
- ATS-Anschluss
- Fernbedienung
- 2-Draht-Start
- Leicht und kompakt.
- Integriertes Rad-Kit für einfachen Transport
- Mit der Tankanzeige können Benutzer den Benzinstand verfolgen



Leistungsdaten		
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	watt	6500
Dauerleistung	watt	6000



Motor		
Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert	Stage V	
Nenndrehzahl	U/min	Variable
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Elektrisch (+Handstart)	
Ölmenge	l	0.85
Öl Wächter	✓	

Generator Spezifikationen		
Spannungsregelsystem	Inverter	

Maßangaben		
Länge	(L) mm	625
Breite	(W) mm	448
Höhe	(H) mm	560
Leergewicht	kg	50.5
Abmessung Karton LxBxH	mm	680x500x610

Autonomie		
Tankinhalt	l	14
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	2.1
Laufzeit bei 50% (Eco-Mode)	h	6.6

Schallpegel		
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	96
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	68

Generatorsteuerung

BEFEHLE:

- Elektrischer Startknopf
- Intelligente Drosselklappe: Der Economy-Modus passt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau an, um einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und eine Geräuschreduzierung zu gewährleisten
- ATS-Anschluss / 2-Draht-Start / Fernbedienung

INSTRUMENTIERUNG:

- Spannung (V), Frequenz (Hz), Laufzeit (h)
- Ölalarm / Ausgangsleistung / Kraftstoffstandsanzeige am Tank
- 12-V-Batterie-Wartungshalter

SCHUTZ

- Überstrom / Überdrehzahl / Hohe Temperatur / AC-Thermoschutzschalter / DC-Schutzschalter

AUSGABE:

- DC12V 6A

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



SCHALTТАFEL ZUBEHÖR

ATS – Automatischer Umschalter für optimale Sicherheit im Haus

Mit dem automatischen Umschalter von Pramac können Sie Ihren Generator problemlos an das Stromnetz anschließen und Ihre Haushaltsgeräte auch bei einem Stromausfall weiterhin mit Strom versorgen.

Ausrüstung:

- Steuereinheit
- Schütz mit Zwischenblock
- Akku geladen
- 5 Meter Steuerleitung (mit Stecker)
- Not-Aus-Taster

Statusanzeigen :

- Hausgitter (Lampe)
- Generator (Lampe)
- Auto (Lampe)
- Batterie (Lampe)
- Lampenausfall

Es wird dringend empfohlen, Ihre Notstromversorgung für Zuhause von einem Fachmann installieren zu lassen.

