

PMi 4500



Wechselrichter der Pramac PMi series: optimale Lösung, um geräuscharmen Betrieb mit geringerem Kraftstoffverbrauch und Spannungsstabilität zu kombinieren; die Wechselrichter von Pramac stabilisieren die Ausgangsspannung und versorgen alle Arten von Geräten mit Strom. Sie garantieren maximale Effizienz: Indem sie die Drehzahl entsprechend der erforderlichen Last anpassen, reduzieren unsere Wechselrichter den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.

EIGENSCHAFTEN

- Inverter Technologie: Strom wie aus der Steckdose auch für sensible Verbraucher geeignet.
- OHV Motoren bieten gleichbleibende Leistung für die verschiedensten Anwendungen.
- Die Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Beschädigungen.
- Der ECO-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um eine hervorragende Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Leicht und kompakt.
- Integriertes Radset für einfachen Transport
- Mit der Füllstandsanzeige kann der Benutzer den Benzinstand verfolgen



- **ATS Anschluss**
- **Fernbedienung**
- **2-Draht-Start**



Leistungsdaten		
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	watt	4200
Dauerleistung	watt	3800



Motor		
Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert	Stage V	
Nenndrehzahl	U/min	Variable
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Elektrisch (+Handstart)	
Ölmenge	l	0.78
Öl Wächter	✓	

Generator Spezifikationen		
Spannungsregelsystem	Inverter	

Maßangaben		
Länge	(L) mm	578
Breite	(W) mm	422
Höhe	(H) mm	500
Leergewicht	kg	42.5
Abmessung Karton LxBxH	mm	660x505x580

Autonomie		
Tankinhalt	l	12
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	1.2
Laufzeit bei 50% (Eco-Mode)	h	9.7

Schallpegel		
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	68

Generatorsteuerung

BEFEHLE:

- Elektrischer Schutzschalter
- Intelligente Drosselklappe: Der Economy-Modus passt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau an, um einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und eine Geräuschreduzierung zu gewährleisten
- ATS-Anschluss / 2-Draht-Start / Fernbedienung

INSTRUMENTIERUNG:

- Spannung (V), Frequenz (Hz), Laufzeit (h)
- Ölalarm / Ausgangsleistung
- Kraftstoffstandsanzeige am Tank
- Halter für 12-V-Batterieladegerät

SCHUTZ

- Überstrom / Überdrehzahl / Hohe Temperatur / AC-Thermoschutzschalter / DC-Schutzschalter

AUSGÄNGE:

- Gleichstrom 12 V, 6 A

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



SCHALTТАFEL ZUBEHÖR

ATS – Automatischer Umschalter für optimale Sicherheit im Haus

Mit dem automatischen Umschalter von Pramac können Sie Ihren Generator problemlos an das Stromnetz anschließen und Ihre Haushaltsgeräte auch bei einem Stromausfall weiterhin mit Strom versorgen.

Ausrüstung:

- Steuereinheit
- Schütz mit Zwischenblock
- Akku geladen
- 5 Meter Steuerleitung (mit Stecker)
- Not-Aus-Taster

Statusanzeigen :

- Hausgitter (Lampe)
- Generator (Lampe)
- Auto (Lampe)
- Batterie (Lampe)
- Lampenausfall

Es wird dringend empfohlen, Ihre Notstromversorgung für Zuhause von einem Fachmann installieren zu lassen.

